



Specificaties Ledvance LED  
Montagebalk Linear Plat 12W 840lm -  
840 Koel Wit | 53cm - Bewegings- En  
Lichtsensor



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 236729                         |
| EAN           | 4058075264618                  |
| Merk          | Ledvance                       |
| Fabrikantnaam | LINEAR LED FLAT SENSOR 840 FS1 |
| Garantie      | 3 jaar                         |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 1x18                        |
| Wattage                | 12                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 840                         |
| Lumen per watt         | 70                          |
| Powerfactor            | >0.50                       |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |

|        |      |
|--------|------|
| Lengte | 60cm |
|--------|------|

## Armatuur Informatie

---

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule         |
| Inclusief Lamp           | Ja                     |
| Noodverlichting          | Nee                    |

## Afmetingen

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 527 |
| Breedte (mm) | 67  |

## Sensor Informatie

---

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Sensortype | Bewegingssensor |
|------------|-----------------|